

Встановлення з нуля 3D-Constructor 7 та перенесення налаштувань користувача (крім бази)

- встановлення AutoCAD 2012-2020 або BricsCAD 2018-2020

- встановлення 3D-Constructor 7

Інсталяція програми тут http://elecra.com.ua/ftp/installation/3dc7-5_UA/

Встановлення та запуск програми **ВІД ІМЕНІ АДМІНІСТРАТОРА!**

===

Переустановка на інший комп'ютер

1. Встановити програму 3D-Constructor 7

http://elecra.com.ua/ftp/installation/3dc7-5_RU/

2. Переписати з іншого комп'ютера папку з програмою 3D-Constructor 7 поверх встановленою, наприклад, c:\Elecra\3D-Constructor 7\

3. Запустити інсталяцію в режимі ОБНОВИТИ

http://elecra.com.ua/ftp/installation/3dc7-5_UA/

(у цьому випадку обов'язуються тільки програмні файли, ваші налаштування та база залишаються незмінними)

===

Встановлення програми та підключення своєї бази

1. Встановити програму 3D-Constructor 7

http://elecra.com.ua/ftp/installation/3dc7-5_RU/

2. Запустити програму 3D-Constructor 7

Підключити свою базу за командою Бази/Переключення наборів баз по кнопці Додати - вибираємо шлях до бази.

База може зберігатися на локальному комп'ютері, по мережі, USB-носії (флешці).

Робимо її поточною.

===

Перенесення налаштувань користувача (крім бази).

1. Зберегти налаштування за командою Сервіс/Налаштування користувача/Зберегти

2. Відновити налаштування Сервіс/Налаштування користувача/Відновити

Установки зберігаються у папці KM5\TMP\SAVED. Усередині створюється папка з датою, коли були збережені налаштування.

Наприклад, наприклад, c:\Elecra\3D-Constructor 7\KM5\TMP\SAVED\06_10_22\

Старі збережені установки зберігаються.

Якщо на машині не встановлено архіватор WinRar і архів не був створений, то видається повідомлення про помилку із зазначенням шляху, де лежить папка з налаштуваннями.

У цьому випадку можна переписати файли з папки зі збереженими налаштуваннями вручну поверх однойменних за такими самими шляхами.